



Elektromotorische Fernsteuerungen

-

electrical remote control

Typ	Eingangsspannung input power	Für Scheinwerfer to combine with searchlight	Abmessungen mit Scheinwerfer Measurement with searchlight						Gewicht Weight
			A	B	C	D	G	H	
EFD	24VDC	273	371	815	665	X	273	320	51
		351	449	900	725	X	351	320	55
		463	561	1007	775	X	463	320	63
EFS	230VAC	273	371	815	665	X	273	320	51
		351	449	900	725	X	351	320	55
		463	561	1007	775	X	463	320	63
		525	623	1067	805	X	525	320	67
EFN	230VAC	273	371	950	800	X	273	455	53
		351	449	1035	860	X	351	455	57
		463	561	1142	910	X	463	455	65
		525	623	1202	940	X	525	455	70
EFNT	230VAC	273	„A“ = wie bei den vorgenannten Typen						
		351	Alle anderen Maße ergeben sich aus den gewünschten „H“ Maß - Dieses ist ab 500mm frei wählbar.						
		463	„A“ = as well as the before standing type's						
		525	All the other dimensions follow the „H“ size. The „H“ size will be variable						
EFNZ	230VAC	750	907	1545	1170	X	750	485	95
EFNH	230VAC	525	640	1440	1080	X	525	455	75

Legende/Explanation

„X“ = Unterschiedlich, je nach Leuchtmittel # Different, depending from the lamp

Die Eingangsspannungen von Scheinwerfer und Fernsteuerung können unterschiedlich sein.
The input power from the remote control can be different to the searchlight.